

MICROENER	Spécification du contrôle interne des relais de la gamme MC	FDS N°:
		Rev. Page 1 sur 2

Ce document a pour objectif de spécifier les points de contrôle à réaliser sur les relais de la gamme MC afin de s'assurer de leurs bons états physique et fonctionnel. Ce document est applicable, entres autres, au contrôle d'entrée et au contrôle final (retour SAV,...)

Affaire	Date		
Contrôleur	Document(s) associé(s)		
Type d'appareil	N° de série		
A° Contrôle général			
			Réponses attendues
1 Etat du carton d'emballage individuel (intérieur/extérieur)	Bon	Mauvais	Bon
2 Présence documentation technique ou équivalent	Oui	Non	Oui
3 Documentation Technique	Conforme	Non conforme	Oui
4 Présence des accessoires de montage	Saillie	Non	Dépend de la cde
	Encastré		
	Rack 19"		
5 Présence de(s) cache(s) d'espace(s) vide(s) (Av/Ar)	Oui	Non	Oui pour rack
B° Contrôle du boitier et des accessoires			
6 Etat du boitier métallique	Bon	Mauvais	Bon
7 Etat général de la visserie	Bon	Mauvais	Bon
8 Présence capot avant transparent (excepté rack)	Oui	Non	Oui
9 Présence des accessoires de plombage (excepté rack)	Oui	Non	Dépend de la Cde
10 Présence des caches bornes	Oui	Non	Oui
11 Etiquette latérale (excepté rack)	Conforme	Non conforme	Conforme
12 Etiquette latérale Correctement renseignée (excepté rack)	Oui	Non	Oui
C° Contrôle du module électronique			
13 Déverrouillage et verrouillage des poignées d'extraction	Bon	Mauvais	Bon
14 Etat des poignées d'extraction	Bon	Mauvais	Bon
15 Face avant (selon FDFC 13JMC1011000)	Conforme	Non conforme	Conforme
16 Etat de la face avant	Bon	Mauvais	Bon
17 Débrochage & Ré-embrochage du module	Bon	Mauvais	Bon
18 Carte alimentation et indication sur l'étiquette latérale du boitier	Identiques	Différents	Identiques
19 N° de série sur le module et sur l'étiquette latérale du boitier	Identiques	Différents	Identiques
20 Nbr de dents au peigne d'ouverture des court-circuiteurs (uniquement pour les relais équipé d'une unité ampèremétrique)	10	Autres	10
21 Etat des court-circuiteurs (uniquement pour les relais équipé d'une unité ampèremétrique)	Bon	Mauvais	Bon
22 Position des cavaliers définissant le calibre nominal de l'appareil (uniquement pour les relais équipé d'une unité ampèremétrique)	Bon	Mauvais	Bon

	Spécification du contrôle interne des relais de la gamme MC	FDS N°:
		Rev. Page 2 sur 2

D° Contrôle fonctionnel individuel (module en place dans son boîtier) (à faire sur chaque appareil s'il s'agit d'une présentation en rack)				
23 Appliquez entre les bornes 10 et 11 de l'appareil 110Vca +/-10% en permanence.				N/A
24 Déroulement de l'autocontrôle à la mise sous tension	Bon		Mauvais	Bon
25 Consommation de l'appareil				< 100mA
26 Etat de l'afficheur	Bon		Mauvais	Bon
27 Modification depuis la face avant (BP) de l'adresse du relais (programmer NodAd = 2)	Bon		Mauvais	Bon
28 Modification depuis la RS485 (bornes 1/2) de la fréquence nominale de l'appareil (programmer Fn = 60 Hz)	Bon		Mauvais	Bon
E° Contrôle du déclenchement (module en place dans son boîtier) (à faire sur chaque appareil s'il s'agit d'une présentation en rack)				
29 Appliquez entre les bornes 10 et 11 de l'appareil 110Vca +/-10% en permanence et programmez la fréquence nominale de l'appareil sur 50Hz (depuis la RS232)				N/A
30 Contrôle du déclenchement de l'appareil selon FDGI correspondante Indiquez ci-dessous le N° de la FDGI utilisée et sa révision	Bon	x	Mauvais	Bon
F° Fin de Contrôle				
31 Replacer l'appareil reconditionné dans son emballage et transmettre le résultat du contrôle au Service Qualité et au demandeur du contrôle				N/A
G° Commentaire général				