

 info@microener.com +33(0)1 48 15 09 09	Logique de déclenchement (TRC94)	BFL N°: 21AA2500820
		Rev. : A2 Page 1 sur 1

LOGIQUE DE DECLENCHEMENT (TRC94)

La fonction de logique de déclenchement simple fonctionne selon la fonctionnalité requise par la norme CEI 61850 pour le « nœud logique de la logique de déclenchement ». Ce module logiciel simplifié ne peut être utilisé que si des commandes de déclenchement triphasées sont requises, c'est-à-dire si la sélectivité des phases n'est pas utilisée.

La fonction reçoit les exigences de déclenchement des fonctions de protection mises en place dans l'appareil et combine les signaux binaires et les paramètres aux sorties de l'appareil.

Les exigences de déclenchement sont programmées par l'utilisateur, en utilisant l'éditeur d'équation graphique. Le but de la décision logique est

- de définir une durée minimale d'impulsion même si les fonctions de protection détectent une défaillance très courte.

Données techniques

Données techniques		Précision
Durée impulsion	Définition valeur	< 3 ms

Réglages

Paramètre	Désignation	Sélection	Par défaut
Sélection du mode de fonctionnement			
TRC94_Oper_EPar_	Fonctionnement	Désactivé ; Activé	Activé

Paramètre	Désignation	Unité	Min	Max	Pas	Par défaut
Durée minimale de l'impulsion générée						
TRC94_TrPu_TPar_	Durée impulsion min.	ms	50	60000	1	150